

Soldador a gasolina

EW240G-A



Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.

| Referencia | EW240G-A |
|--------------------------------------|-----------------|
| Marca | KOVO |
| Referencia | EW240G-A |
| Potencia Máx. como generador (kW) | 3 |
| Rango de corriente como soldador (A) | 5 - 220 |
| Voltaje AC | 120 |
| Voltaje DC | 28.8 |
| Fases | 1 |
| Arranque | Manual |
| Diámetro electrodo Máx. (mm) | 2,0 - 5,0 |
| Ciclo de trabajo | Ver tabla |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Motor HONDA | GX390 |
| Combustible | Gasolina |
| Capacidad del tanque(Lts) | 6.5 |
| Rpm | 3600 |
| Peso (Kg) | 95 |
| Dimensiones (mm) | 820 x 534 x 584 |

Ciclo de trabajo EW240G

| Amperios | Ciclo de trabajo (%) | Tiempo de trabajo (min) | Tiempo de descanso (min) |
|----------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 220 | 50 | 5 | 5 |

Tabla de electrodos

| Diámetro del electrodo | Corriente ideal según tipo de electrodo a aplicar (A) | | |
|------------------------|---|---------|---------|
| | E6011 | E6013 | E7018 |
| 2,4mm (3/32") | 50-80 | 50-80 | 70-100 |
| 3,2mm (1/8") | 80-120 | 80-120 | 100-145 |
| 4,0mm (5/32") | 110-160 | 110-160 | 135-200 |
| 4,8mm (3/16") | 130-210 | 130-210 | 170-270 |
| 6,25mm (1/4") | 200-300 | 200-300 | |