

## Motor estacionario Diésel

# MD296



Motor diésel Ecomax de 6Hp de inyección directa. Balanceado para evitar vibraciones y con sistema de inyección optimizado para asegurar una óptima combustión y un bajo nivel de consumo de combustible. Motor multipropósito para aplicaciones como bombas de agua, fumigadoras, equipos de construcción y agrícolas entre muchas otras posibles.

Accesorios:

- Herramienta
- Manual



### MD296

<b>Diámetro x Carrera (mm)</b>	78x62
<b>Cilindrada (cc)</b>	296
<b>Relación de compresión</b>	20:1
<b>Potencia máxima (hp)</b>	6
<b>rpm</b>	3600
<b>Tipo de eje</b>	Cuña-Rosca
<b>Diámetro toma fuerza</b>	3/4"
<b>Tipo de filtro de aire</b>	Doble (espuma+papel)
<b>Sistema de arranque</b>	Manual
<b>Capacidad aceite (l)</b>	1,1
<b>Aceite recomendado</b>	SAE 15W-40 API CH-4
<b>Capacidad tanque (gal)</b>	0,90
<b>Consumo combustible (gal/h)</b>	0,35
<b>Dimensiones (cm)</b>	48x36x52
<b>Peso (kg)</b>	33

Imagen de referencia, La estructura física puede variar sin afectar los parámetros aquí estipulados.